

PCCHIPS TidalWave W30

Generalidades

- > Para Procesadores AMD Duron/AthlonXP
- > SiS 748 y 964 chipset
- > FSB400MHz
- > 8x AGP
- > DDR400
- > Puertos USB 2.0
- > Gigabit LAN
- > En Seria ATA



Especificaciones

Procesador

- > Socket para procesadores de AMD Athlon XP
- > Soporta 400/333/266 "MHz FSB"

Chipset

- > SiS 748 y 964 Chipset
- > Audio AC'97 C-Media CMI9739A 6-canales de audio Codec

Sistema BIOS

- > AMI 2MB Flash "EEPROM"

-
- > Soporta el sistema "Plug and Play" 1.0A, APM 1.2 Multi Boot DMI
 - > Soporta ACPI Revision 1.0 Especificaciones

Memoria

- > Soporta 2 DDR DIMM Sockets
- > Dos Ranuras de 184 pines 2.5 Voltios DDR 400/333/266
- > Hasta un Maximo de 2 GB

Comunicación

- > LAN - Realtek 8100C 10/100Mbps controlador rapido "Ethernet" 8110S Gigabit LAN
- > Modem opcional de tipo CNR de 56K V.90

Almacenamiento

- > IDE: 2 x ATA 133/100/66
- > Serial ATA
- > conector de Unidad para Disco "Floppy"

Ranuras De Extensión

- > 1 x AGP 8X, 5 x PCI, 1 x CNR

I/O Interfaz

- > Paneles Traseros I/O Puertos
 - Conectores de Teclado y Raton de tipo PS/2
 - Un puerto Paralelo
 - Un puerto Serie
 - Un puerto conector para VGA
 - Cuatro puertos de USB2.0
 - Un Puerto de "Rj 45"
 - Puerto de Audio y Microfono (Audio de entrada y salida)
- > IDE: 2 x ATA 133/100/66
- > "Onboard" puertos encabezados y otros
 - Soporta Fuente de Poder Tipo ATX de 20 conectores
 - 4 pines de coneccion para fuente de poder ATX de 12 voltios
 - 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
 - Un "IrDA" Entrada para "SIR"
 - Una entrada para CD
 - Un encabezados para parlantes (Bocinas)
 - Dos entradas de USB que soportan 4 puertos "USB2.0"
 - UN panel delantero de "switch/Led"
 - Conectores para Tarjetas lectoras USB
 - Entradas eléctricas en el chasis para ventiladores de CPU
 - Dos conectadores serials de ATA
 - Un panel de entrada para Audio frontal

Form Factor y Layers

- > ATX Form Factor, 305*224mm

DRIVERS

BIOS:

http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=261&DetailName=BIOS&DetailDesc=W30

MODEM

Drivers:

[http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=261&DetailName=Dri
ver&DetailDesc=W30%A0](http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=261&DetailName=Dri
ver&DetailDesc=W30%A0)

Manual:

[http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=261&DetailName=M
anual&DetailDesc=W30](http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=261&DetailName=M
anual&DetailDesc=W30)